
HINKLEY
LIGHTING

GENERAL REFERENCE DRAWING



Assembly Instructions

Item No: 4825 English

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

To install your fixture please follow instruction sheet IS19-4825 provided. Please read through all instruction sheets provided prior to installation.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: 4825 Spanish

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

Para instalar el accesorio siga hoja de instrucciones proporcionado IS19-4825.
Por favor, leer a través de todas las hojas de instrucciones proporcionadas antes de la instalación.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: 4825 French

commencez ici


1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

Pour installer votre appareil s'il vous plaît suivre la feuille d'instruction IS19-4825 fourni.
S'il vous plaît lire toutes les fiches d'instructions fournies avant l'installation.


AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

HINKLEY
LIGHTING

DRAWING 1 - MOUNTING



DRAWING 2 - MOUNTING



Mounting instruction for IS19-4825

SAFET Y WARING: READ WIRING AND GROUND INSTRUC-TIONS (FRIS18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS.TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALL ATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

STEP 1
1. Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. if not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breaders) until the fixture is dead.* DO NOT restore current until the new luminaire is completely wired and in place.

STEP 2
1. Fasten mounting strap (1) to outlet box (A) with the original outlet box screws (2) - see Drawing 1.
2. Thread one end of tubing (3) with hex nuts into threaded center hole of mounting strap (A). Take canopy (4) of fixture and slip tubing (3) through center hole. Now adjust tubing until approximately a 1/4” is exposed. Now tighten one hex nut against the mounting strap.
Using the canopy adjust the second hex nut so it just touches the inside of the caonpy when the canopy is against the ceiling.

STEP 3
1. Take the chain, determine the length you require to hang the luminaire.
2. Attach one end of the chain to the top loop of the luminaire.
3. Attach other end of chain to loop (4) on canopy.

STEP 4
1. Unwrap supply wire and ground wire and weave them up through the chain.
2. Slip supply wire and ground wire through center hole (e) of loop (4).
NOTE: This luminaire is supplied with a inspection cable attached to the canopy. This will allow the luminaire to hang from the mounting strap while making all necessary electrical connections. When luminaireis ready for installation, lift fixture and hook it to the mounting strap, using hook on end of inspection cable - see DETAIL 1.
CAUTIION: Get assistance for this step since luminaire may be heavy and difficult to hold while attaching the inspection cable.
3. Connect ground wire to mounting strap (1) using green ground screw (5).
4. Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (FRIS 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
5. Slip canopy (10) over nipple (3) and up against ceiling. Thread on knurled nut (8) and tighten to secure canopy to ceiling.
6. Thread decorative knob (9) onto end of nipple (3) and tighten.

Instrucciones de montaje IS19-4825

SEGURIDAD WARING: LEER Y INSTRUCCIONES DE CABLEA-DO DE TIERRA (FRIS18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

PASO 1
1. Cierre el paso de corriente eléctrica antes de comenzar. Si está al sustituir el accesorio se enciende y se apaga mediante un interruptor de pared, basta con girar el botón de apagado. si no, quitar el fusible adecuado (o abrir los circuitos breaders) hasta el aparato está muerto. * NO restablecer la corriente hasta la nueva luminaria es Call completamente cableado y en su lugar.

PASO 2
1. Fije la correa de montaje (1) a la caja (A) con los tornillos de la caja de salida originales de salida (2) - véase la figura 1.
2. Pase un extremo del tubo (3) con tuercas hexagonales enrosca en el centro
orificio de montaje de la correa (A). Tome el dosel (4) de fijación y deslizamiento de tubo (3) por el orificio central. Ahora ajuste Aproxima-damente el tubo hasta un 1/4 "se expone. Ahora apriete una tuerca hexagonal contra la cinta de montaje.
Usando el dosel ajustar la segunda tuerca hexagonal de modo que toque el interior de la caonpy Cuando el toldo está contra el techo.

PASO 3
1. Tomar la cadena, determinar la longitud que necesita para colgar el aparato.
2. Una un extremo de la cadena a la curva superior de la luminaria.
3. Fije el extremo de la cadena a demás aparatos de lazo (4) en la campana.

PASO 4
1. Separar el cable de suministro y el cable de tierra para tejer con ellos a través de la cadena.
cable de suministro 2. Resbalón y cable de tierra a través del orificio central (e) del bucle (4).
NOTA: Este aparato se suministra con un cable conectado a la inspección del dosel. Esto permitirá que el dispositivo para colgar de la correa de montaje al tiempo que todas las conexiones eléctricas necesarias. Cuando el accesorio está listo para la instalación, y el gancho se levante accesorio para la cinta de montaje, utilizando el gancho en el extremo del cable de la inspección - véase el detalle 1.
CAUTIION: Obtenga ayuda para este paso ya accesorio puede ser pesado y la dificultad de mantener mientras se coloca la inspección de cables.
3. Conectar el cable de tierra a la barra de montaje (1) mediante el tornillo verde de tierra (5).
4. Haga las conexiones de cable de suministro eléctrico al accesorio cables conductores. Consulte la hoja de instrucciones (FRIS 18) y siga las instrucciones para realizar todas las conexiones de cableado necesario.
5. dosel Slip (10) sobre la boquilla (3) y hasta contre techo. Enhebrar una tuerca moleteada (8) y apriete para asegurar al dosel de techo.
6. Tema perilla decorativa (9) en el extremo del pezón (3) y apriete.

Instructions de montage IS19-4825

SÉCURITÉ WARING: LIRE ET INSTRUCTIONS SOL CÂBLAGE (FRIS18) ET DES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN OU UN CODE QUALIFIÉ EXIGENCES POUR LES AUTORITÉS LOCALES.

ÉTAPE 1
1. Couper le courant électrique avant de commencer. Si vous remplacez l'appareil est allumé et éteint par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur. sinon, retirer le fusible approprié (ou ouvrir The Breeders circuit) Tant que l'appareil est mort. * NE PAS restaurer courant Jusqu'à ce que le nouveau luminaire est entière-ment câblé et en place.


ÉTAPE 2
1. Fixer la sangle de fixation (1) la boîte de raccordement (A) avec les vis de la boîte de sortie d'origine (2) - voir Dessin 1.
2. Enfiler une extrémité du tube (3) Avec les écrous hexagonaux enfilée dans le centre
trou de la sangle de fixation (A). Prenez canopée (4) de fixation et de glissement des tubes (3) dans le trou central. Jusqu'à maintenant régler un tube d'environ 1/4 "est exposée. Maintenant serrer un écrou hexagonal contre la sangle de fixation.
Utilisation de la canopée ajuster le deuxième écrou hexagonal de sorte qu'il touche l'intérieur du caonpy Lorsque le couvert est contre le plafond.

ÉTAPE 3
1. Prenez la chaîne, déterminer la longueur dont vous avez besoin pour accrocher le luminaire.
2. Attachez une extrémité de la chaîne à la boucle supérieure du luminaire.
3. Fixez l'autre extrémité de la chaîne à la boucle (4) sur la canopée.


ÉTAPE 4
1. Déballer de fil d'alimentation et le fil de terre et de les tisser à travers la chaîne.
fil d'alimentation 2. Slip et fil de terre dans le trou central (e) de la boucle (4).
NOTE: Ce luminaire est fourni avec un fil attaché à la canopée d'inspection. Cela permettra au luminaire à suspendre à partir de la bande de montage tout en faisant toutes les connexions électriques nécessaires. Lorsque luminaireis prêt pour l'installation et l'accrocher ascenseur fixation à la sangle de montage, en utilisant l'extrémité de crochet d'inspection sur le câble - voir DETAIL 1.
CAUTIION: Obtenir de l'aide pour l'étape de esta depuis mai Luminaire être lourd et difficile à tenir tout en attachant l'inspection de fil.
3. Branchez le fil de terre à sangle de fixation (1) avec vis de terre verte (5).
4. Faire les connexions de câble d'alimentation électrique au montage des fils conducteurs. Se reporter à la feuille d'instructions (FRIS 18) et suivre toutes les instructions pour faire toutes les connexions nécessaires.
5. Slip canopée (10) sur le mamelon (3) et Up Against plafond. Enfilez l'écrou moleté (8) et serrer pour fixer la canopée au plafond.
6. Thread bouton décoratif (9) sur l'extrémité du mamelon (3) et serrer.

HINKLEY
LIGHTING


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.

   If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareild **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.

   Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.

   Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**